

LONCIN

Cycling for you



Your Business Card

2018 05 08 10:10:10

 **Product Catalogue 2018**

Model	مدل	G160F	G200F	G200FB G200FDB	G200FC	G390F G390FD	G390FDB	G420F G420FD	LC2V78F-1	LC2V90FD	LC1P70FA	LC1P75F	LC1P90F-1	LC2P82F
Rated Power [HP(Kw)/r/min]	قدرت مداوم	5(3.6/3600)	6(4.1/3600)	FB: 6(4.1/1500) FDB: 6(4.1/1500)	6(4.1/1500)	13(8.2/3600)	13(8.2/1500)	15(9/3600)	21(15.5/3600)	31.3(23/3600)	5(3.5/3600)	6.1(4.5/3600)	13(9.5/3600)	20(18/3600)
Net Torque (NM.r/min)	گشتاور مداوم	10.3/2500	12.4/2500	12.4/2500	24.8/1250	25.1/2500	25.1/2500	26.5/2500	42.0/2500	70/2500	10.5/2500	14.0/2500	26/2500	55/2500
Displacement(cc)	حجم موتور	163	196	196	196	389	389	420	678	999	196	224	432	802
Bore*Stroke(mm)	کورس و قطر پیستون	68x45	68x54	68x54	68x54	88x64	88x64	90x66	78x71	90x78.5	70x51	70x50.8	90x68	82x76
Engine Type	تیپ موتور	شفت افقی	شفت افقی	کلاچ روغنی شفت افقی	گیربکسی (Reduction) شفت افقی	شفت افقی	کلاچ روغنی شفت افقی	شفت افقی	شفت افقی	شفت افقی	شفت عمودی	شفت عمودی	شفت عمودی	شفت عمودی
Combustion System	سیستم سوخت رسانی	کاربراتور / بنزینی												
Fuel Tank Capacity(L)	حجم تانک سوخت	3.6	3.6	3.6	3.6	6.5	6.5	6.5	—	—	1.2	1.4	—	—
Oil Capacity (L)	حجم روغن موتور	0.6	0.6	0.6	0.6	1.1	1.1	1.1	1.5	2.3	0.6	0.5	1.2	2
Starting System	سیستم استارت	هندلی	هندلی	هندلی : FB استارتی : FDB	هندلی	هندلی : F استارتی : FD	استارتی	استارتی	استارتی	استارتی	هندلی	هندلی	استارتی	استارتی
Net Weight(Kg)	وزن	15	16	FB : 19 FDB : 23	16.5	F : 31 FD : 34	35	F : 31 FD : 34	43	60	12.8	13.7	31	42
Net Dimension(L*W*H) (mm)	ابعاد	312x362x335	312x376x335	312x376x335	312x376x335	405x450x443	405x450x443	405x450x443	510x400x450	555x567x685	385x358x278	384x341x258	432x388x300	466x480x356

قبل از استفاده از موتورهای بنزینی ۳۰۰۰ دور ، توان دائم (Rated Power) و حداکثر توان (Max Power) بررسی شود. توان دائم جهت ۵ ساعت کارکرد توصیه می شود.

Model	مدل	LC1600 J	LC2500 AS LC2500 DAS	LC3500 AS LC3500 DAS	LC6500 AS LC6500 DAS	LC8000 DAS	LC10000 D-A	LC13000 LC13000 S	LC22000 S	INVERTER LC3500i
Rated Speed / Frequency	سرعت مداوم / فرکانس	3000/50	3000/50	3000/50	3000/50	3000/50	3000/50	3000/50	3000/50	3000/50
Rated Power(KW)	توان دائم	0.85	2	2.8	5	6	7.3	8.5 / S: 9	15	3.0
Max Power(KW)	حداکثر توان	1	2.2	AS: 3 / DAS: 3.3	5.5	6.5	8.0	9.5 / S: 10	17	3.3
Bore*Stroke(mm)	کورس و قطر پیستون	68x43	68x54	70x55	88x64	90x66	92x69	96x86	90x78.5	70x55
Voltage (V)	ولتاژ	220	220	220	220	220	220	220 / S: 380	380	220
Phase	فاز	Singel	Singel	Singel	Singel	Singel	Singel	Singel S: Three	Three	Singel
Engine Type	تیپ موتور	تک سیلندر هواخنک							دو سیلندر هواخنک	تک سیلندر هواخنک
Engine Model	مدل موتور	LC148F	AS : G200F DAS : G200FD	AS : G210FA DAS : G210FAD	AS : G390F DAS : G390FD	G420FD	LC193FD	LC196FD	LC2V90FD	LC170FD3
Compression Ratio	نسبت تراکم	8.5 :1	8.5 :1	8.5 :1	8.0 :1	8.3 :1	8.8 :1	8.3 :1	8.5 :1	8.5 :1
Displacement(cc)	حجم موتور	80	196	212	389	420	459	622	999	212
Starting System	سیستم استارت	هندلی	AS: هندلی DAS: استارتی	AS: هندلی DAS: استارتی	AS: هندلی DAS: استارتی	استارتی	استارتی	استارتی	استارتی	هندلی - استارتی
Oil Capacity (L)	حجم روغن موتور	0.35	0.6	0.6	1.1	1.1	1.1	1.6	2.5	0.6
Fuel Tank Capacity(L)	حجم تانک سوخت	9.6	18	18	25	25	25	48	40	10
Combustion System	سیستم سوخت رسانی	کاربراتور / بنزینی								
Power Factor	ضریب قدرت	1	1	1	1	1	1	1 / S: 0.8	0.8	1
Fuel Consumption(Lit/h)	مصرف سوخت	0.3	0.8	1.1	1.8	2.2	2.9	4.8	6.7	1.3
Noise (db)	صدای تولیدی	68	75	75	76	76	78	78	78	65
Net Weight(Kg)	وزن	26	AS: 40 / DAS: 42	AS: 47 / DAS: 49	AS: 77 / DAS: 79	87	88	143	213	45
Net Dimension(L*W*H) (mm)	ابعاد	475x369x415	590x430x467	590x430x467	681x546x550	681x546x550	681x546x550	860x620x650	1034x720x715	605x465x535

قبل از استفاده از موتورهای بنزینی ۳۰۰۰ دور ، توان دائم (Rated Power) و حداکثر توان (Max Power) بررسی شود. توان دائم جهت ۵ ساعت کارکرد توصیه می شود.



LC 1000D-A



LC 13000S



LC 3500i



LC 1P70FA



LC 2V78F



G 200 FB



G 200 FC

Cycling for you